



TUOTEKUVAUS FR-522



FR-522 on uppoasennettava magneettikortinlukija liitettäväksi kortinlukijakeskukseen. Kohteisiin missä halutaan huomaamaton asennus.

Kortinlukijassa on Avoimen oven LEDi, kortti hylätty LEDi, sekä vapaa LEDi hälytyksen. FR-522 asennetaan esimerkiksi pankkiautomaattioviin.

KORTINLUKIJAPÄÄTE ilman näppäimistöä

- Magneettikortinlukija (raita 2)
- Lukee koko kortin
- 2 vapaata lediä
- Kansisuoja
- Liitäntä kortinlukijakeskuksiin
- Rintalevy ruostumatonta terästä

- Liitäntä MHS 4 paria data (4 paria data1 pari kansisuoja) max 25m
- Mitat: rintalevy 120x120 uppoasennuskotelo 110x105x130
- Käyttöjännite: Kortinlukija keskukselta
- Virrankulutus: 10 mA (lepo) 50 mA (max)

SMART KEY OY
Kiilletie 1
65300 Vaasa

Puh: 06-3195760
<http://www.smartkey.fi>

Fax: 06-3195770
e-mail info@smartkey.fi