

UC-04 Radiolukija Axema radioavaimille



UC-04 – yksinkertainen radiolukija Axeman radioavaimille

Ny voimme tarjota teille yksinkertainen radiolukija joka toimii radioavaimien RN-2 kanssa. UC-04 radiolukija on kaksikanavainen radiovastaanottaja 433MHz-taajuusalueella jossa on kaksi vaihtokoskettimilla varustettuja releitä.

Lukija on tarkoitettu käytettäväksi oven turvallisella puolella esimerkiksi oven tai portin kaukoohjaukseen. Enintään 15 avainta voidaan käyttää, ja ohjelmointi tapahtuu opettelemisella.

Relet ovat kytketty radioavaimen kummallekin napille ja voidaan ohjelmoida pulssi-, vaihto- tai pitotoimiseksi.



Radiovastaanotin **UC-04** toimitetaan kotelolla joka sallii asennus ulkotiloissa sekä yksinkertaisella lanka-antennilla joka yleensä riittää hyvään vastaanoton aikaansaamiseksi.

Lukija on varustettu painonapilla avainten opettelemista varten sekä ledillä. Relet voidaan ohjelmoida pulssitoimiseksi (pulssin pituus 5 sekuntia), pitotoimiseksi (vetää niin kauan kun painetaan avaimen nappia) tai vaihtotoimiseksi (vaihtaa tilaa joka kerta kun avaimen nappia painetaan).

Radioavaimet RN-2 toimii salattuilla niin sanotuilla "vaihtuvilla koodilla", mikä tarkoittaa että lähetettävä tieto vaihtuu joka kerta kun avain lähettää. Nappi 1 ohjaa rele 1 ja nappi 2 ohjaa rele 2.

RN-2 käytetään myös ohjelmoimaan radiolukijan releiden toimintatavat.

Tekniset tiedot:

- Vastaanottoetäisyys 100m asti riippuen vastaanotto-olosuhteista
- Relekontaktit: Enintään 24V 5A
- Lähetystaajuus 433 MHz
- Aktiivisia yksilöllisiä radioavaimia
- Kotelointi IP55
- Mitat: Radioavain 54x34x13
Radiolukija 75x95x33
- Virransyöttö: Radioavain 3V paristo
Radiolukija 24V AC/DC

Lisätietoa:

Smartkey Oy
Kiilletie 1
65400 Vaasa

www.smartkey.fi

Puh. 06-3195760